Funk-Alarmsystem
compact easy 200H-FK / 2516 (LTE) / BT 800 / V4

Art.-Nr.	
100075297	

VdS-Klasse A (G 108701) Einbruchmelderzentrale
VdS-Klasse A (G 109708) Schalteinrichtung
GWA (H 108001) Einbruchmelderzentrale
GWA (H 109010) Schalteinrichtung
EN 50131-3: Grad 2

Das Funk-Alarmsystem compact easy ist für den Einsatz im privaten und kleingewerblichen Bereich vorgesehen. Die Einbruchmelderzentrale verwaltet bis zu zwei Sicherungsbereiche und ist für den Aufbau mittlerer Sicherungsanlagen gemäß den VdS-Richtlinien (Klasse A), VdS-Home sowie der VDE 0833 geeignet.

Mit dem integrierten Funk-Gateway FGW 210 lassen sich Komponenten per Funk in das Einbruchmeldesystem integrieren. Die Zentrale verbindet somit alle Vorteile eines verdrahteten Systems mit denen eines Funk-Alarmsystems.

Zur Alarmübermittlung ist in der Zentrale eine Übertragungseinrichtung comXline 2516 (LTE) easy integriert.
Der Betrieb dieser Übertragungseinrichtung ist nur in Verbindung mit einer Einbruchmelderzentrale complex 200H-FK easy möglich.
Es besteht ausschließlich eine serielle Anbindung an die Einbruchmelderzentrale sowie eine reduzierte Anzahl an Teilnehmertypen (über Festnetz (la/lb) ist nur Teilnehmertyp "Sprache" möglich).

Die Alarmanlagen-App BuildSec 4.0 ermöglicht die komfortable Bedienung und Visualisierung des Funk-Alarmsystems über Smartphone.

- Anschlusstechnik Federkraftklemmen
- Busorientiertes System, basierend auf dem TELENOT-Systembus com2BUS
- 2 Sicherungsbereiche realisierbar
- Erstmelderkennung
- Gehtest-Funktion
- Einmannrevision
- Betrieb mit Einschalt- und Alarmverzögerung (Schleusenfunktion) möglich
- 8 konventionelle Meldergruppen
- 1 BUS-1 für max. 63 BUS-1-Adressen
- Systembus com2BUS
- 1 Schnittstelle zum Anschluss beliebiger comlock-/cryplock-Leser für Schalteinrichtung und Zutrittskontrolle
- Ereignisspeicher (1365 Ereignisse)
- Langzeitspeicher Funk (1365 Ereignisse)
- 3 Relaisausgänge (parametrierbar)
- 15 Transistorausgänge
- Erweiterbar mit bis zu 16 Modulen comlock 410 / hilock 203 / TM2 C2B
- Serielle Schnittstelle (für detaillierte Meldungsübertragung und Fernservice) zur Übertragungseinrichtung
- App-fähig (Alarmanlagen-App BuildSec 4.0)
- hiXServer-fähig (optional mit Erweiterungsmodul CXK-1, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Parametrierbar oder fernparametrierbar mit Parametriersoftware compasX

- Integriertes Touch-Bedienteil BT 800
- Integriertes Funk-Gateway FGW 210
- Integrierte Übertragungseinrichtung comXline 2516 (LTE) easy
- Freischaltung Alarmanlagen-App Buildsec 4.0
- Integriertes Netzteil 230 V AC / 12 V DC / 7 Ah
- Umweltklasse gemäß VdS 2110 Klasse II
- Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
- Schutzart IP40
- Material Stahlblech pulverbeschichtet
- Abmessungen (BxHxT) 310x275x126 mm
- Farbe Gehäusetür RAL 9016 Verkehrsweiß
- Farbe Gehäuseunterteil RAL 9006 Weißaluminium
- Stromaufnahme ca. 150 mA
- Stromaufnahme BT 800 in Betrieb ca. 270 mA
- Versorgungsspannung 230 V AC

L Einbruchmelderzentrale complex 200H-FK easy im Gehäuse GR80 mit eingebautem Bedienteil BT 800
Integriertes Funk-Gateway FGW 210
Integrierte Übertragungseinrichtung comXline 2516 (LTE) easy
Flachbandleitungssatz FB11
Freischaltung für App BuildSec 4.0
Akku 12 V / 7 Ah

Funk-Alarmsystem
compact easy 200H-FK / 2516 (LTE) / BT 800 aP / V4

Art.-Nr.	
100075298	

VdS-Klasse A (G 108701) Einbruchmelderzentrale
VdS-Klasse A (G 109708) Schalteinrichtung
GWA (H 108001) Einbruchmelderzentrale
GWA (H 109010) Schalteinrichtung
EN 50131-3: Grad 2

Das Funk-Alarmsystem compact easy ist für den Einsatz im privaten und kleingewerblichen Bereich vorgesehen. Die Einbruchmelderzentrale verwaltet bis zu zwei Sicherungsbereiche und ist für den Aufbau mittlerer Sicherungsanlagen gemäß den VdS-Richtlinien (Klasse A), VdS-Home sowie der VDE 0833 geeignet.

Mit dem integrierten Funk-Gateway FGW 210 lassen sich Komponenten per Funk in das Einbruchmeldesystem integrieren. Die Zentrale verbindet somit alle Vorteile eines verdrahteten Systems mit denen eines Funk-Alarmsystems.

Zur Alarmübermittlung ist in der Zentrale eine Übertragungseinrichtung comXline 2516 (LTE) easy integriert.
Der Betrieb dieser Übertragungseinrichtung ist nur in Verbindung mit einer Einbruchmelderzentrale complex 200H-FK easy möglich.
Es besteht ausschließlich eine serielle Anbindung an die Einbruchmelderzentrale sowie eine reduzierte Anzahl an Teilnehmertypen (über Festnetz (la/lb) ist nur Teilnehmertyp "Sprache" möglich).

Die Alarmanlagen-App BuildSec 4.0 ermöglicht die komfortable Bedienung und Visualisierung des Funk-Alarmsystems über Smartphone.

- Anschlusstechnik Federkraftklemmen
- Busorientiertes System, basierend auf dem TELENOT-Systembus com2BUS
- 2 Sicherungsbereiche realisierbar
- Erstmelderkennung
- Gehtest-Funktion
- Einmannrevision
- Betrieb mit Einschalt- und Alarmverzögerung (Schleusenfunktion) möglich
- 8 konventionelle Meldergruppen
- 1 BUS-1 für max. 63 BUS-1-Adressen
- Systembus com2BUS
- 1 Schnittstelle zum Anschluss beliebiger comlock-/cryplock-Leser für Schalteinrichtung und Zutrittskontrolle
- Ereignisspeicher (1365 Ereignisse)
- Langzeitspeicher Funk (1365 Ereignisse)
- 3 Relaisausgänge (parametrierbar)
- 15 Transistorausgänge
- Erweiterbar mit bis zu 16 Modulen comlock 410 / hilock 203 / TM2 C2B
- Serielle Schnittstelle (für detaillierte Meldungsübertragung und Fernservice) zur Übertragungseinrichtung
- App-fähig (Alarmanlagen-App BuildSec 4.0)
- hiXServer-fähig (optional mit Erweiterungsmodul CXK-1, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Parametrierbar oder fernparametrierbar mit Parametriersoftware compasX

- Abgesetztes Touch-Bedienteil BT 800 aP
- Integriertes Funk-Gateway FGW 210
- Integrierte Übertragungseinrichtung comXline 2516 (LTE) easy
- Freischaltung Alarmanlagen-App Buildsec 4.0
- Integriertes Netzteil 230 V AC / 12 V DC / 7 Ah
- Umweltklasse gemäß VdS 2110 Klasse II
- Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
- Schutzart IP40
- Material Stahlblech pulverbeschichtet
- Abmessungen (BxHxT) 310x275x126 mm
- Farbe Gehäusetür RAL 9016 Verkehrsweiß
- Farbe Gehäuseunterteil RAL 9006 Weißaluminium
- Stromaufnahme ca. 150 mA
- Stromaufnahme BT 800 in Betrieb ca. 270 mA
- Versorgungsspannung 230 V AC

L Einbruchmelderzentrale complex 200H-FK easy im Gehäusetyp GR80
Bedienteil BT 800 aP
Integriertes Funk-Gateway FGW 210
Integrierte Übertragungseinrichtung comXline 2516 (LTE) easy
Flachbandleitungssatz FB11
Freischaltung für App BuildSec 4.0
Akku 12 V / 7 Ah

Funk-Alarmsystem
compact easy 200H-FK / 2516 (LTE) / BT 801 uP / V4

Art.-Nr.	
100075299	

VdS-Klasse A (G 108701) Einbruchmelderzentrale
VdS-Klasse A (G 109708) Schalteinrichtung
GWA (H 108001) Einbruchmelderzentrale
GWA (H 109010) Schalteinrichtung
EN 50131-3: Grad 2

Das Funk-Alarmsystem compact easy ist für den Einsatz im privaten und kleingewerblichen Bereich vorgesehen. Die Einbruchmelderzentrale verwaltet bis zu zwei Sicherungsbereiche und ist für den Aufbau mittlerer Sicherungsanlagen gemäß den VdS-Richtlinien (Klasse A), VdS-Home sowie der VDE 0833 geeignet.

Mit dem integrierten Funk-Gateway FGW 210 lassen sich Komponenten per Funk in das Einbruchmeldesystem integrieren. Die Zentrale verbindet somit alle Vorteile eines verdrahteten Systems mit denen eines Funk-Alarmsystems.

Zur Alarmübermittlung ist in der Zentrale eine Übertragungseinrichtung comXline 2516 (LTE) easy integriert.
Der Betrieb dieser Übertragungseinrichtung ist nur in Verbindung mit einer Einbruchmelderzentrale complex 200H-FK easy möglich.
Es besteht ausschließlich eine serielle Anbindung an die Einbruchmelderzentrale sowie eine reduzierte Anzahl an Teilnehmertypen (über Festnetz (la/lb) ist nur Teilnehmertyp "Sprache" möglich).

Die Alarmanlagen-App BuildSec 4.0 ermöglicht die komfortable Bedienung und Visualisierung des Funk-Alarmsystems über Smartphone.

- Anschlusstechnik Federkraftklemmen
- Busorientiertes System, basierend auf dem TELENOT-Systembus com2BUS
- 2 Sicherungsbereiche realisierbar
- Erstmelderkennung
- Gehtest-Funktion
- Einmannrevision
- Betrieb mit Einschalt- und Alarmverzögerung (Schleusenfunktion) möglich
- 8 konventionelle Meldergruppen
- 1 BUS-1 für max. 63 BUS-1-Adressen
- Systembus com2BUS
- 1 Schnittstelle zum Anschluss beliebiger comlock-/cryplock-Leser für Schalteinrichtung und Zutrittskontrolle
- Ereignisspeicher (1365 Ereignisse)
- Langzeitspeicher Funk (1365 Ereignisse)
- 3 Relaisausgänge (parametrierbar)
- 15 Transistorausgänge
- Erweiterbar mit bis zu 16 Modulen comlock 410 / hilock 203 / TM2 C2B
- Serielle Schnittstelle (für detaillierte Meldungsübertragung und Fernservice) zur Übertragungseinrichtung
- App-fähig (Alarmanlagen-App BuildSec 4.0)
- hiXServer-fähig (optional mit Erweiterungsmodul CXK-1, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Parametrierbar oder fernparametrierbar mit Parametriersoftware compasX

- Abgesetztes Touch-Bedienteil BT 801 uP
- Integriertes Funk-Gateway FGW 210
- Integrierte Übertragungseinrichtung comXline 2516 (LTE) easy
- Freischaltung Alarmanlagen-App Buildsec 4.0
- Integriertes Netzteil 230 V AC / 12 V DC / 7 Ah
- Umweltklasse gemäß VdS 2110 Klasse II
- Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
- Schutzart IP40
- Material Stahlblech pulverbeschichtet
- Abmessungen (BxHxT) 310x275x126 mm
- Farbe Gehäusetür RAL 9016 Verkehrsweiß
- Farbe Gehäuseunterteil RAL 9006 Weißaluminium
- Stromaufnahme ca. 150 mA
- Stromaufnahme BT 800 in Betrieb ca. 270 mA
- Versorgungsspannung 230 V AC

L Einbruchmelderzentrale complex 200H-FK easy im Gehäusetyp GR80
Bedienteil BT 801 uP
Integriertes Funk-Gateway FGW 210
Integrierte Übertragungseinrichtung comXline 2516 (LTE) easy
Flachbandleitungssatz FB11
Freischaltung für App BuildSec 4.0
Akku 12 V / 7 Ah