



**Meldersockel
SDB 3000**

Art.-Nr.
100078768

Farbe
RAL 9010 Reinweiß

Der Meldersockel ist für alle automatischen Brandmelder in Grenzwerttechnik (CT-Melder System 3000) geeignet.

Anschaltung an Brandmelderzentrale comfire 80, comfire 3000-4 plus:

Der Meldersockel ermöglicht die direkte Anschaltung an eine Grenzwertlinie der Brandmelderzentrale.

Anschaltung an Einbruchmelderzentrale:

Der Meldersockel ermöglicht die direkte Anschaltung an eine Meldelinie der Einbruchmelderzentrale. Als Abschluss der Parallelschaltung von mehreren Meldersockeln muss je Meldelinie immer ein Relais-Meldersockel DRB 400 eingesetzt werden. Er dient zur Überwachung der 12 V-Versorgungsspannung und Entnahme des Melders bei Wartung oder Diebstahl.

Bei VdS-gerechter Montage ist der Melder im Sockel mittels der Meldersicherungsschraube MSS gegen Entnahme zu arretieren.

- Gehäuse ABS
- Abmessungen (DxH) 95x20 mm

I

Die Arretierung gegen Entnahme ist lediglich bei der Designvariante 2 möglich!

Bei Anschaltung an eine Einbruchmelderzentrale steht der Alarmausgang (c) für weitere Anwendungen nicht zur Verfügung!

Z

100078771 Melderbeschriftungs-Clip, MBC, Farbe RAL 9010 Reinweiß, VE = 30 Stück